

Oznaczenie urządzenia	Q1	Q1	Q2	Q3		F1	Q5	Q6
Oznaczenie zacisku								
Opis	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY	ZABEZPIECZENIE PRZEKŁADNIKÓW	ZABEZPIECZENIE PRZEKŁADNIKÓW	ZABEZPIECZENIE PRZEKŁADNIKÓW	ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	ZABEZPIECZENIE KONTROLI NAPIĘCIA L1	ZABEZPIECZENIE KONTROLI NAPIĘCIA L2
Moc								
Przekrój przewodu	4x120 + 1x70(PE)							
Typ kabla	YAKY							
Charakterystyka		B	B	B			B	B

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE TN-S

Ochrona podstawowa:
– izolacja podstawowa części czynnych
– stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X


Ochrona przy uszkodzeniu:
– samoczynne wyłączenie zasilania
– izolacja podwójna lub wzmacniona
– urządzenia II klasy ochronności

Ochrona uzupełniająca:
– urządzenia ochronne różnicowoprądowe nieprzekraczające $I_n=30\text{ mA}$
– dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne

Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry aparatury zabezpieczającej

UWAGI:
– Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami
– *** Typ zabezpieczenia ochronnika przepięciowego (ew. konieczność jego zastosowania) należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta ochronnika
– Zapewnić rezerwę miejsca w obudowie na poziomie 30%

SYTUACJA:



LINEVKA Studio Projektowe
Krakowska 77, 32-065 Krzeszowice
NIP: 6762599004
+48603364559
www.linevka.com

INWESTYCJA:
Wykonanie remontu pomieszczeń na Wydziale Elektrycznym PCz

INWESTOR:
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69, 42-218 Częstochowa
tel: +48 43 325 04 15

LOKALIZACJA:
ul. Armii Krajowej 17, 42-218 Częstochowa
dz. nr 23/2

NAZWA RYSUNKU:
RL_F212 SCHEMAT 1/4

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Badura	MAP/0343/PWBE/17	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Bała	MAP/0157/POOE/07	
OPRACOWAŁ	inż. Patryk Krawczyk		

BRANZA: ELEKTRYCZNA

E-26 DATA: 03.07.2024

SKALA: STADIUM: PW