

Oznaczenie urządzenia	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
Oznaczenie zacisku	S1							
Opis	OBWÓD STEROWANIA L1	WYŁĄCZNIK SEKCJA LABORATORYJNA	ZABEZPIECZENIE KONTROLI NAPIĘCIA L1	ZABEZPIECZENIE KONTROLI NAPIĘCIA L2	ZABEZPIECZENIE KONTROLI NAPIĘCIA L3	GNIAZDA OGÓLNE G1	GNIAZDA OGÓLNE G2	GNIAZDA OGÓLNE G3
Moc						1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW
Przekrój przewodu	2X1,5					3X2,5	3X2,5	3X2,5
Typ kabla	N2XH-J					N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J
Charakterystyka	B		B	B	B	B	B	B

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE TN-S

Ochrona podstawowa:
- izolacja podstawowa części czynnych
- stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Ochrona przy uszkodzeniu:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- izolacja podwójna lub wzmocniona
- urządzenia II klasy ochronności

Ochrona uzupełniająca:
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe nieprzekraczające I=30 mA
- dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne

Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry aparatury zabezpieczającej

UWAGI:
- Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami
- *** Typ zabezpieczenia ochronnika przepięciowego (ew. konieczność jego zastosowania) należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta ochronnika
- Zapewnić rezerwę miejsca w obudowie na poziomie 30%

PRZYCISKI STOP - STEROWANIE



Przycisk typu SP22-KC-11 NO+NC w obudowie n/t z napisem "STOP"

SYTUACJA:



LINEVKA STUDIO PROJEKTOWE
LINEVKA Studio Projektowe
Krakowska 77, 32-065 Krzeszowice
NIP: 6762599004
+48603364559
www.linevka.com

INWESTYCJA:
Wykonanie remontu pomieszczeń na Wydziale Elektrycznym PCz

INWESTOR:
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69, 42-218 Częstochowa
tel: +48 43 325 04 15

LOKALIZACJA:
ul. Armii Krajowej 17, 42-218 Częstochowa
dz. nr 23/2

NAZWA RYSUNKU:
RL_F216 SCHEMAT 3/4

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	**mgr inż. Marcin Badura**	**MAP/0343/PWBE/17**	
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. Wojciech Bafa**	**MAP/0157/POOE/07**	
OPRACOWAŁ	**inż. Patryk Krawczyk**		

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

E-33 | DATA: 03.07.2024

SKALA: | STADIUM: PW