

T:L2 LUG LIGHT FACTORY 300061.00063 3360_18 LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 2850lm/840 biały

KS Czujnik obecności do zabudowania do stropu. Zasięg dla ruchu Ø6m od frontu (ø10m poprzecznie). Obszar detekcji 360°. Zalecana wysokość montażu h=2,5–3m. Specyfikacja urządzenia : LUXOMAT PD3-1C-SM, klasa IP44.

Przełącznik schodowy, podtynkowy, 10A/250V, klasy IP55, z podświetleniem, z samozaciskami. do puszki podtynkowej wkrętami. W komplecie z puszką i z ramką. Wysokość montażu : h=1,4m ppp.

Łącznik jednobiegunowy, podtynkowy, 10A/250V, klasy IP55, z podświetleniem, z samozaciskami. do puszki podtynkowej wkrętami. W komplecie z puszką i z ramką. Wysokość montażu : h=1,4m ppp.

Przełącznik świecznikowy, podtynkowy, 10A/250V, klasy IP40, z podświetleniem, z samozaciskami. do puszki podtynkowej wkrętami. W komplecie z puszką i z ramką. Wysokość montażu : h=1,4m ppp.

Rozprowadzenie przewodów w bruzdach, w miejscach osłoniętych płytami gk – korytka kablowe np. RKSM 630 FS. Podejścia – w bruzdach pod tynkiem.
Zachować wymagane przez PN i N-SEP normatywne odległości tras kablowych instalacji NN od instalacji sanitarnych.

Montaż osprzętu :
– jednofazowy – w puszkach podtynkowych,
– trójfazowy – nascienny.
Osprzęt klasy szczelności : IP55.
Puszki rozgałęzne – prostokątne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55, z zaciskami bezśrubowymi 1,5–4mm².
W pomieszczeniach sanitariatów wentylatorki kanałowe uruchamiane razem z oświetleniem sanitariatu.
Stosować wentylatory ze zwłoką w wyłączaniu [podejście do wentylatorka YDYp2o 4*1,5].

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie i/lub certyfikaty zgodności z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napięcia powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne co najmniej 450 V.
3. Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż przegród oddzielających przylegające pomieszczenia, nie mniej niż 60 min.; należy stosować atestowane systemy zabezpieczeń pożarowych.
4. Zabudowany osprzęt i zastosowane materiały winny mieć parametry określone w projekcie, dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie niższe niż opisane

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH.
RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKT BUDOWLANY

Układ zasilania ;
TN-C – dla głównej linii zasilającej RG
TN-S – dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Marek Kubicki 87–800 Włocławek ul.Jasna 18 B/4			
INWESTOR:	GMINA BARUCHOWO 87–821 BARUCHOWO, BARUCHOWO 54		
OBIEKT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W SKRZYNKACH NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
ADRES BUDOWY:	SKRZYNKI GM. BARUCHOWO, DZ. NR 70/23 87–821 BARUCHOWO, BARUCHOWO 54		
TEMAT:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE. PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO. RZUT PRZYZIEMIA		
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Hirsch upr. nr UA–V–8386/5/98/90 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIB pod numerem KUP/E–0111/03		
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Jan Klockowski upr. nr UAN–NB–8386/5/2/85 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIB pod numerem KUP/E–1038/01		
DATA: maj 2018	RYSUNEK NR: EB–06	SKALA 1:100	BRANŻA: elektryczna