
L1L2L3
Q
MC3/250A/3P
21
13
22
14
3
FLK
C/6A/3
BMSO
LK
3phase LED
FOP
C/40A/3
BMSO
OP
F1
B16A/30mA/AC
BOLF
F2
B16A/30mA/AC
BOLF
F3
B16A/30mA/AC
BOLF
F4
B16A/30mA/AC
BOLF
F5
B16A/30mA/AC
BOLF
F6
B16A/30mA/AC
BOLF
F7
B16A/30mA/AC
BOLF
F8
B16A/30mA/AC
BOLF
F9
B16A/30mA/AC
BOLF
2
N
PE

Q	LK	OP	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
5 x N2XH-J Bca 150	LgY 2,5	LgY 16	N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 3x2,5
			2000 W		2000 W	2000 W	2000 W		2000 W		2000 W
ZASILANIE Z RG ob. 2F6	Uklad kontroli napiecia	Ochrona przepieciowa	gn.230V pom.00.57, 00.61	rezerwa	gn.230V pom. 00.57, 00.61	gn.230V pom. 00.58, 00.59	gn.230V pom. 00.62, 00.63	rezerwa	gn.230V pom. 00.68	rezerwa	gn.230V pom. 00.68


L1L2L3
Q
MC3/250A/3P
21
13
22
14
3
FLK
C/6A/3
BMSO
LK
3phase LED
FOP
C/40A/3
BMSO
OP
1F1
B16A/30mA/A
BOLF
1F2
B16A/30mA/A
BOLF
1F3
B16A/30mA/A
BOLF
1F4
B16A/30mA/A
BOLF
1F5
B16A/30mA/A
BOLF
1F6
B16A/30mA/A
BOLF
1F7
B16A/30mA/A
BOLF
1F8
B16A/30mA/A
BOLF
1F9
B16A/30mA/A
BOLF
2
N
PE

Q	LK	OP	1F1	1F2	1F3	1F4	1F5	1F6	1F7	1F8	1F9
NkGSzo 5x25	LgY 2,5	LgY 16	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5
			1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	100 W	400 W	400 W	400 W	400 W
ZASILANIE Z RUPS1 ob. F20	Uklad kontroli napiecia	Ochrona przepieciowa	gn.230V MED pom. 00.57, 00.61	gn.230V MED pom. 00.62, 00.63	gn.230V MED pom. 00.68	gn.230V MED pom. 00.70, 00.72	zasilacze gazy medyczne	gn.230V PEL pom. 00.57, 00.61	gn.230V PEL pom. 00.62, 00.63	gn.230V PEL pom. 00.68	gn.230V PEL pom. 00.70, 00.72


21
13
22
14
F10
B16A/30mA/AC
BOLF
F11
B16A/30mA/AC
BOLF
F12
B16A/30mA/AC
BOLF
F13
B16A/30mA/AC
BOLF
F14
B16A/30mA/AC
BOLF
F15
B16A/30mA/AC
BOLF
F16
B16A/30mA/AC
BOLF
F17
B16A/30mA/AC
BOLF
F18
B16A/30mA/AC
BOLF
RPF19
40A/3+N 30mA AC
BC604103
F19
C/16A/3
BMSO
RPF20
40A/3+N 30mA AC
BC604103
F20
C/16A/3
BMSO
RPF21
40A/3+N 30mA AC
BC604103
F21
C/16A/3
BMSO
F40
B/16A/1
BMSO
2
4
3

F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F40
N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 3x2,5
2000 W		2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	9000 W	9000 W	9000 W	504 W
gn.230V pom. 00.70, 00.72	rezerwa	gn.230V pom. 00.70, 00.72	gn.230V pom. 00.44, 00.45	gn.230V pom. 00.46, 00.66	gn.230V pom. 00.65	gn.230V pom. 00.80, 00.81	gn.230V pom. 0040, 00.42 00.43	gn.230V pom. 00.41	gn.230/400V pom. 00.76	gn.230/400V pom. 0045	gn.230/400V pom. 00.55	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 00.57, 00.58 00.59, 00.61


21
13
22
14
1F10
B16A/30mA/A
BOLF
1F11
B16A/30mA/A
BOLF
1F12
B16A/30mA/A
BOLF
1F13
B16A/30mA/A
BOLF
1F14
B16A/30mA/A
BOLF
1F15
B16A/30mA/A
BOLF
2

1F10	1F11	1F12	1F13	1F14	1F15
N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5
250 W	400W	400W	400W	400W	750 W
gn.230V DATA pom. 00.57, 00.61 00.62, 00.63	gn.230V PEL pom. 01.63, 01.64, 01.65	gn.230V PEL pom. 01.67, 01.68, 01.69	gn.230V PEL pom. 01.70, 01.71	gn.230V PEL pom. 01.73, 01.75	gn.230V DATA pom. 00.68, 00.70 00.72


F41
B/16A/1
BMSO
F42
B/16A/1
BMSO
F43
B/16A/1
BMSO
F44
B/16A/1
BMSO
F45
B/16A/1
BMSO
F46
B/16A/1
BMSO
F47
B/16A/1
BMSO
F48
B/16A/1
BMSO
F49
B/16A/1
BMSO
F50
B/16A/1
BMSO
21
13
22
14
RPF21
40A/3+N 30mA AC
4
BC604103
F21
C/16A/3
3
BMSO

F41	F42	F43	F44	F45	F46	F47	F48	F49	F50	F51
N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 5x2,5
468 W	108 W	624 W	394 W	630 W	227 W	148 W	150 w	105 W		1000 W
oświetlenie, oświetlenie AW pom. 00.62, 00.63	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 00.44, 00.45 00.46, 00.48, 00.65 00.66	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 00.68, 00.70 00.72	oświetlenie, oświetlenie AW pom.00.80, 00.81	oświetlenie, oświetlenie AW pom.00.27a, 00.27b 00.28, 00.39, 00.79	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 00.67, 00.78	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 00.40, 00.41 00.42, 00.43	oświetlenie, oświetlenie AW korytarz zewnetrzny	oświetlenie LED pom. 00.67	rezerwa	gn.230/400V pom. 00.80

Uwagi:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie projektu wykonawczego.
3. Wszystkie materialy uzyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać znak CE, być umieszczonymi w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegaja one obowiazkowi oznakowania CE.
4. Wykonawca robót ma bezwzgledny obowiazek sprawdzenia rzednych wysokościowych oraz usytuowania terenu i porównania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowości nalezy niezwlocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystapieniem do robót drogowych.
5. Dopuszcza sie zastosowanie materialów zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody nadzoru autorskiego.
6. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego skladnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu.
8. W przypadku jakiejkolwiek watpliwości dotyczacych rozwiazań przyjetych w dokumentacji nalezy konsultować sie z projektantem pelniacym nadzór autorski projektu budowlanego.
9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333 kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Uwagi/ uzgodnienia:

Zastosować obudowę metalową, wolnostojącą, IP54, zabezpieczoną przed otwarciem wkładką paterntową połówkową.
Ustawienie rozdzielnic przyścienne.
Sygnalizację stanu aparatury wyprowadzić do systemu BMS.
Układ sieci: TN-C-S 230/400V.
Samoczynne wyłączenie zasilania.
Doprowadzenie kabli od góry.

Nazwa inwestycji (skrócona)

ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO O CZĘŚĆ ,,F" Z SOR-EM,PODJAZDEM DLA KARETEK ORAZ UKIADEM DROGOWYM

Inwestor
SZPITAL WOJEWÓDZKI w Poznaniu
60-479 Poznań, ul Juraszów 7/19
www .lutycka.pl

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

Adres inwestycji
ul. Juraszów 7/19 , 60-479 Poznań
dzialki nr ew. 1/6, 2/17, Obreb 20 Golecin

Branza
Instalacje elektryczne

Faza
Projekt tech. - wykonawczy

Projektant
mgr inz. Krystian Klak
nr upr. WKP/0579/PWOE/21

Sprawdzenie
mgr inz. Maciej Berliński
nr upr. WKP/0368/PWOE/21

Generalny projektant
graph'it
#beAhead
graph'it sp. z o.o.
www.graphit.pl

Przedmiot rysunku
Rozdzielnica 00R2

Cześć budynku
BF

Rewizja
REV.1

Data 30/09/23
Skala -

Kod		Etap		Podmiot		Branza		Strefa		Typ		Poziom		Nr rysunku
23001	-	PTW	-	GPH	-	EL	-	BF	-	SH	-	00	-	01025