

LEGENDA:
Instalacja odgromowa



złącze kontrolne
w studzienie ziemnej
dłut odgromowy FeZnt Ø8mm prowadzony
na uchwytach (rozmiestzenie co 1,2m)
bednarka FeZn 30x4 - uziom fundamentowy lub otok



Złącze krzyżowe
zwód pionowy


LEGENDA:
Instalacja elektryczna:



PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA 1-faz. n/t IP 55

Uwagi:
INSTALACJA ODGROMOWA :

1. Zwody poziome należy wykonać z drutu FeZn Ø 8.
2. Do zwodów poziomych należy przyłączyć wszystkie elementy metalowe (konstrukcje, kominki, rynny) wystające ponad płaszczyznę dachu.
3. Odległość zwodów od pokrycia dachowego nie może być mniejsza niż 10 cm.
4. Złącza kontrolne instalować w gruncie w studzienie ziemnej lub w złączu kontrolnym ściennym.
5. Połączenie zwodów pionowych z uziomem fundamentowym wykonać taśmą (bednarką) 30 x 4 mm. Taśmę na budynku osłonić do wysokości 1,5 m nad ziemią oraz 0,5 m pod ziemią.
6. Uziom fundamentowy/otok wykonać taśmą (bednarką) 30 x 4 mm.
7. Wszystkie połączenia uziomu fundamentowego/otoku wykonać jako spawane.



jednostka projektowa:	PUZZLE PRACOWNIA PROJEKTOWA ANNA DĄBROWSKA ul. Żółkiewskiego 3/21, 70-345 Szczecin, tel. 604 25 98 29 / 091 8 511 289		
branża:	ELEKTRYCZNA		
faza:	projekt budowlano - wykonawczy		
temat:	ROZBIÓRKA I ODBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ		
lokalizacja	Zalesie 1 dz. nr 535/2 obr. Zalesie, gm. Police		
inwestor	PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież Zalesie 1, 72-004 Tanowo		
PROJEKT			
projektował:	LEON ZUN upr. bud. 299/Sz/83	sprawdził:	inż. Sławomir Sarosiek upr. bud. 65/64
tytuł rysunku:	RZUT DACHU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA		rys. nr. 07/E
data: GRUDZIEŃ 2018 r.			