
L1L2L3
Q
MC3/400A/3P
FLK
C/6A/3
BMSO
FOP
C/40A/3
BMSO
F1
C/16A/3
BMSO
F2
C/16A/3
BMSO
F3
C/16A/3
BMSO
LK
3phase LED
OP
21
13
22
14
3
N
PE

| Q | LK | OP | F1 | F2 | F3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 x (N)HX-O<br>FE180/E90 240 | LgY 2,5 | LgY 16 | NkGSzo 5x6 | NkGSzo 5x6 | NkGSzo 5x6 |
| | | | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W |
| ZASILANIE Z<br>RG ob. UPS3 | Uklad<br>kontroli<br>napiecia | Ochrona<br>przepieciowa | Szafa<br>GPD1<br>pom. B1.41 | Szafa<br>EQ1<br>pom. B1.41 | Szafa<br>EQ3<br>pom. B1.41 |


F4
C/16A/3
BMSO
F5
C/16A/3
BMSO
F6
C/16A/3
BMSO
F7
C/16A/3
BMSO
F8
C/16A/3
BMSO
F9
C/16A/3
BMSO
F10
C/16A/3
BMSO
F11
C/16A/3
BMSO
F12
C/16A/3
BMSO
F13
C/32A/1
BMSO
F14
C/32A/1
BMSO
F15
C/32A/1
BMSO
F16
C/32A/1
BMSO
F17
C/32A/1
BMSO
F18
C/32A/1
BMSO
F19
C/32A/1
BMSO
F20
C/16A/1
BMSO
F21
C/10A/1
BMSO
21
13
22
14
3

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 |
| NkGSzo 5x6 | NkGSzo 5x6 | NkGSzo 5x6 | NkGSzo 5x6 | NkGSzo 5x6 | NkGSzo 5x6 | NkGSzo 5x6 | NkGSzo 5x6 | NkGSzo 5x6 | NkGSzo 3x10 | NkGSzo 3x10 | NkGSzo 3x10 | NkGSzo 3x10 | NkGSzo 3x10 | NkGSzo 3x10 | NkGSzo 3x10 | NkGSzo 3x2,5 | NkGSzo 3x2,5 |
| 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 7 000 W | 200 W | 300 W |
| Szafa<br>EQ 5<br>pom. B1.41 | Szafa<br>EQ 7<br>pom. B1.41 | Szafa<br>EQ 9<br>pom. B1.41 | Szafa<br>GPD2<br>pom. B1.41 | Szafa<br>EQ 2<br>pom. B1.41 | Szafa<br>EQ 4<br>pom. B1.41 | Szafa<br>EQ 6<br>pom. B1.41 | Szafa<br>EQ 8<br>pom. B1.41 | Szafa<br>EQ 10<br>pom. B1.41 | Szafa<br>PPD1<br>pom. B1.38 | Szafa<br>PPD2<br>pom. B1.37 | Szafa<br>PPD3<br>pom. 00.42 | Szafa<br>PPD4<br>pom. 00.110 | Szafa<br>PPD5<br>pom. 00.128 | Szafa<br>PPD6<br>pom. 01.36 | Szafa<br>PPD7<br>pom. 01.57 | gazy gaśnicze<br>pom. B1.40 | Split IT<br>pom. B1.41 |


21
13
22
14
F22
C/10A/1
BMSO
21
13
22
14
3
F23
C/10A/3
BMSO
21
13
22
14
3
F24
C/10A/3
BMSO
21
13
22
14
F40
B/16A/1
BMSO
21
13
22
14
F41
B/16A/1
BMSO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F22 | F23 | F24 | F40 | F41 |
| NkGSzo 3x2,5 | NkGSzo 5x6 | NkGSzo 5x6 | | |
| 300 W | 6 400 W | 6 400 W | | |
| Split IT<br>pom. B1.41 | skraplacz IT<br>pom. RF | skraplacz IT<br>pom. RF | rezerwa | rezerwa |

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie projektu wykonawczego.
3. Wszystkie materialy uzyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać znak CE, być umieszczonymi w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegaja one obowiazkowi oznakowania CE.
4. Wykonawca robót ma bezwzgledny obowiazek sprawdzenia rzednych wysokościowych oraz usytuowania terenu i porównania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowości nalezy niezwlocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystapieniem do robót drogowych.
5. Dopuszcza sie zastosowanie materialów zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody nadzoru autorskiego.
6. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego skladnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu.
8. W przypadku jakiejkolwiek watpliwości dotyczacych rozwiazań przyjetych w dokumentacji nalezy konsultować sie z projektantem pelniacym nadzór autorski projektu budowlanego.
9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333 kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Uwagi/ uzgodnienia:

Zastosować obudowę metalową, wolnostojącą, IP54, zabezpieczoną przed otwarciem wkładką patemtową połówkową.
Ustawienie rozdzielnic przyścienne.
Sygnalizację stanu aparatury wyprowadzić do systemu BMS.
Układ sieci: TN-C-S 230/400V.
Samoczynne wyłączenie zasilania.
Doprowadzenie kabli od góry.

Nazwa inwestycji (skrócona)

**ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM
SPECJALISTYCZNEGO O CZĘŚĆ ,,F" Z SOR-EM,PODJAZDEM
DLA KARETEK ORAZ UKIADEM DROGOWYM**

Inwestor
SZPITAL WOJEWÓDZKI w Poznaniu
60-479 Poznań, ul Juraszów 7/19
www .lutycka.pl

SZPITAL WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

Adres inwestycji
ul. Juraszów 7/19 , 60-479 Poznań
dzialki nr ew. 1/6, 2/17, Obreb 20 Golecin

Branza
**Instalacje elektryczne**

Faza
**Projekt tech. - wykonawczy**

Projektant
mgr inz. Krystian Klak
nr upr. WKP/0579/PWOE/21

Sprawdzenie
mgr inz. Maciej Berliński
nr upr. WKP/0368/PWOE/21

Generalny projektant
graph'it
#beAhead
graph'it sp. z o.o.
www.graphit.pl

Przedmiot rysunku
Rozdzielnica B1R3

Cześć budynku
BF

Rewizja
REV.1

Data
30/09/23

Skala
-

| Kod | | Etap | | Podmiot | | Branza | | Strefa | | Typ | | Poziom | | Nr rysunku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | - | PTW | - | GPH | - | EL | - | BF | - | SH | - | B1 | - | 01017 |