
L1L2L3
Q
MC3/250A/3P
3
5
21
13
22
14
FLK
C/6A/3
BMSO
21
13
22
14
3
LK
3phase LED
3
FOP
C/40A/3
BMSO
21
13
22
14
3
OP
21
13
22
14
F1
B16A/30mA/AC
BOLF
2
21
13
22
14
N
PE

Q	LK	OP	F1
5 x N2XH-J Bca 150	LgY 2,5	LgY 16	N2XH-J 3x2,5
			2000 W
ZASILANIE Z RG ob. 2F4	Uklad kontroli napiecia	Ochrona przepieciowa	gn.230V pom. 01.4


21
13
22
14
2
F2
B16A/30mA/AC
BOLF
F3
B16A/30mA/AC
BOLF
F4
B16A/30mA/AC
BOLF
F5
B16A/30mA/AC
BOLF
F6
B16A/30mA/AC
BOLF
F7
B16A/30mA/AC
BOLF
F8
B16A/30mA/AC
BOLF
F9
B16A/30mA/AC
BOLF
F40
B/16A/1
BMSO
F41
B/16A/1
BMSO
F42
B/16A/1
BMSO
F43
B/16A/1
BMSO
F44
B/16A/1
BMSO
F45
B/16A/1
BMSO
F46
B/16A/1
BMSO

F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F40	F41	F42	F43	F44	F45	F46
N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5				N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J
2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W				400 W	304 W	840 W	225 W	225 W	104 W	474 W
gn.230V pom. 01.2, 01.3	gn.230V pom. 01.21	gn.230V pom. 01.16	gn.230V pom. 01.15	gn.230V pom. 01.10, 01.17, 01.18	rezerwa	rezerwa	rezerwa	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 01.4	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 01.2, 01.3	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 01.21	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 01.16	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 01.15	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 01.10, 01.17, 01.18	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 01.8, 01.9 01.12a


21
13
22
14
F47
B/16A/1
BMSO
21
13
22
14
F48
B/16A/1
BMSO
21
13
22
14
F49
B/16A/1
BMSO
21
13
22
14
F50
B/16A/1
BMSO
21
13
22
14
F51
B/16A/1
BMSO

F47	F48	F49	F50	F51
N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5		
253 W		357 W		
oświetlenie, oświetlenie AW pom. 01.20	rezerwa	oświetlenie LED pom. 01.9	rezerwa	rezerwa

Uwagi:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie projektu wykonawczego.
3. Wszystkie materialy uzyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać znak CE, być umieszczonymi w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegaja one obowiazkowi oznakowania CE.
4. Wykonawca robót ma bezwzgledny obowiazek sprawdzenia rzednych wysokościowych oraz usytuowania terenu i porównania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowości nalezy niezwlocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystapieniem do robót drogowych.
5. Dopuszcza sie zastosowanie materialów zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody nadzoru autorskiego.
6. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego skladnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu.
8. W przypadku jakiejkolwiek watpliwości dotyczacych rozwiazań przyjetych w dokumentacji nalezy konsultować sie z projektantem pelniacym nadzór autorski projektu budowlanego.
9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333 kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Uwagi/ uzgodnienia:

Zastosować obudowę metalową, wolnostojącą, IP54, zabezpieczoną przed otwarciem wkładką paterntową połówkową.
Ustawienie rozdzielnic przyścienne.
Sygnalizację stanu aparatury wyprowadzić do systemu BMS.
Układ sieci: TN-C-S 230/400V.
Samoczynne wyłączenie zasilania.
Doprowadzenie kabli od góry.

Nazwa inwestycji (skrócona)

ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO O CZĘŚĆ ,,F" Z SOR-EM,PODJAZDEM DLA KARETEK ORAZ UKIADEM DROGOWYM

Inwestor
SZPITAL WOJEWÓDZKI w Poznaniu
60-479 Poznań, ul Juraszów 7/19
www .lutycka.pl

Adres inwestycji
ul. Juraszów 7/19 , 60-479 Poznań
działki nr ew. 1/6, 2/17, Obreb 20 Golecin

Branza
Instalacje elektryczne

Faza
Projekt tech. - wykonawczy

Projektant
mgr inz. Krystian Klak
nr upr. WKP/0579/PWOE/21

Sprawdzenie
mgr inz. Maciej Berliński
nr upr. WKP/0368/PWOE/21

Generalny projektant
graph'it
#beAhead
graph'it sp. z o.o.
www.graphit.pl

Przedmiot rysunku
Rozdzielnica 01R2

Cześć budynku
BF

Rewizja
REV.1

Data 30/09/23

Skala -

Kod	Etap	Podmiot	Branza	Strefa	Typ	Poziom	Nr rysunku
23001	PTW	GPH	EL	BF	SH	01	01047