Legenda:

Kable nr 1:
istniejące kable o kierunku RGnn PZO
-RG w budynku G typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-RG w budynku G typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-kuchnia "Dussone" typu: YAKY 5x120mm²/1kV
-Oświetlenie terenu YKY 4x10mm²/1kV
-Oświetlenie terenu YKY 4x10mm²/1kV

Kable nr 1a:
projektowane kable o kierunku RG1 i RPW w PZO1
-RG w budynku G typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-RG w budynku G typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-kuchnia "Dussone" typu: YAKY 5x120mm²/1kV
-Oświetlenie terenu YKY 4x10mm²/1kV
-Oświetlenie terenu YKY 4x10mm²/1kV

Kable nr 2:
istniejące kable o kierunku RGnn PZO
-Kotłownia gazowa budynku O typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-Kotłownia gazowa budynku O typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-Kotłownia gazowa budynku O typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-Centrala w budynku U typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-Oświetlenie terenu YAKY 4x35mm²/1kV
-RG w budynku C-6 typu: YKY 4x50mm²/1kV
-RG w budynku C-6 typu: YKY 5x95mm²/1kV

Kable nr 2a:
projektowane kable o kierunku RGnn PZO
-Kotłownia gazowa budynku O typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-Kotłownia gazowa budynku O typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-Kotłownia gazowa budynku O typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-Centrala w budynku U typu: YAKY 4x120mm²/1kV
-Oświetlenie terenu YAKY 4x35mm²/1kV
-RG w budynku C-6 typu: YKY 4x50mm²/1kV
-RG w budynku C-6 typu: YKY 5x95mm²/1kV

Mufa kablowa nr 1:
projekotwana mufa kablowa niskiego napiecia typu:
-ZRM 1,5-10 szt. 2
-ZRM-4/JLP-CX4 120-150 szt. 2
-ZRMp 95-300/JLP-CX3 95-300 szt. 1

Mufa kablowa nr 2:
projekotwana mufa kablowa niskiego napiecia typu:
-ZRM-4/JLP-CX4 120-150 szt. 4
-ZRM-2/JLP-CX4 35-70 szt. 2
-ZRMp 95-300/JLP-CX3 95-300 szt. 1

Uwagi:

1. Kable 1a i Kable 2a nalezy układac w rurach ochronnych pionowo w trzech rzędach w celu ograniczenia zajmowanej powierzchni
2. Kable przy wejściu do PZO1 uszczelnić z wykorzystaniem pokryw systemowych BKD90 i BKD150.
3. Wejście kabla do budynku PZO nalezy uszczelnišc przepustem systemowym GPD.

OZNACZENIA:

- proj. budynek stacji elektroenergetycznej PZO1
- istn. stacja elektroenergetyczne SO1, SO2, SO3, PZO
- proj. kable 0,4kV
- proj. rura osłonowa QRK, DVR, QRGC 160
- istn. kable nn
- proj. mufa kablowa nn
- elementy demontowane

jednostka projektowa:
MG ELECTRIC ul. Mehoffera 68b lok. 7
Zdzisław Piórkowski 03-161 WARSZAWA
TEL. 604-502-713

inwestor:
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
przy ul. Wołoskiej 137
02-507 Warszawa

projektant:
mgr inż. Zdzisław Piórkowski MAZ/0170/PWOE/07

asystent projektanta:
mgr inż. Tomasz Pudełko

sprawdzający
mgr inż. Grzegorz Kucharski MAZ/0421/PWOE/06

projekt:
Główna stacja zasilająca oraz modernizacja zasilania elektroenergetycznego dla budynków Szpitala MSW w Warszawie

adres:
ul.Wołoska 137, teren Szpitala MSW w Warszawie
dz. Nr ew. 8/7; obręb 0116; Dzielnica Mokotów

TOM II

Rozbudowa linii kablowych SN i nn w relacjach stacyjnych na terenie CSK MSW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKT BUDOWLANY
Data: marzec 2016 | Skala: 1 : 500

tytuł:
Kable 0,4kV zasilające rozdzielnię w budynku G budynku O, budynku U, Budynku C-6, budynku T

rysunek nr: E-9
strona: 1
stron: 1