Zasilanie gniazd parter Rozdzielnia RP0B



Pi=13kW
Pz=5,2kW
Ib=7,9A

Nr obwodu	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
obwód	gniazda 1f, p.9	gniazda 1f, p.5a, 6, 8	gniazda 1f, p.5, klatka	gniazda 1f, p.44, korytarz	gniazda 1f, p.42	REZERWA	gniazdo 3f, 16A,p. 44	gniazda 1f, p.2	gniazda 1f, p.2	bojler, p.41	gniazda 1f, p.41	gniazda 1f, p.40	REZERWA
Typ przewodu	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 5x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	
Pi [kW]	1,2	1,2	1	0,8	1,2		3	1,0	0,4	1,2	1,2	0,6	

Rozdzielnica-prefabrykat
wnękowy ETI
(IP40) 2x36 moduły, drzwi pełne
720x375x200





Układ sieci
TN-S
400/230V/50Hz/N/PE
Ochrona przeciwporażeniowa
kl. B+C

Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe Intelligent Systems
ul. Wielicka 44c 30-552 Kraków
tel./fax. 13 44 620 81
e-mail: wiesiekj@e.krakow.pl

www.lumen.com.pl

PROJEKT	Dokumentacja wielobranżowa, projektowo-kosztorysowa modernizacji instalacji w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.	NR.RYS. 4.2.2
TRESC RYSUNKU	Schemat ideowy i montazowy rozdzielni RP0B	SKALA -/-

NR ZMIANY	DATA ZMIANY	RODZAJ ZMIANY
1		
2		

INWESTOR	Politechnika Krakowska
OBIEKT	Budynek 10-35 WITCH Politechniki Krakowskiej
ADRES INWESTYCJI	ul. Warszawska 24, Kraków

PROJEKTANCI	NR.UPR.	PODPISY	BRANŻA
mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk	BPP 332/82 8/02		ELEKTRYCZNA
ASYSTENCI PROJEKTANTA:			DATA
mgr inż. Rafał Łuckl			Marzec 2016 r.
mgr inż. Grzegorz Ziemiański			FAZA
inż. Paweł Bodula			PW
Mariusz Knap			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Krzysztof Ryczan	AB.III.7132/83/2001		

UMOWA NR DT-2 /12/2016/10-35 z dn. 24.02.2016 r.