nr	nazwa	PU
0.01	pomieszczenie socjalne	12,70m²
0.02	sala szkoleniowa	29,35m²
0.03a	ld pokój kontrolny	12,45m²
0.03b	ld kabina 1	2,05m²
0.03c	ld kabina 2	2,05m²
0.03d	ld kabina 3	2,05m²
0.03e	ld kabina 4	2,25m²
0.03f	ld kabiny półotwarte	13,20m²
0.03g	ld korytarz	5,95m²
0.04a	cslp pokój kontrolny	12,70m²
0.04b	cslp kabina bezechowa	12,75m²
0.05a	et pokój kontrolny	15,00m²
0.05b	et kabina 1	9,05m²
0.05c	et kabina 1	9,05m²
0.06a	eeg pokój kontrolny	26,30m²
0.06b	eeg kabina 1	5,50m²
0.06c	eeg kabina 2	5,50m²
0.07a	komunikacja	4,75m²
0.07b	pokój analiz	21,55m²
0.08	pomieszczenie techniczne	27,40m²
0.09	komunikacja ogólna	59,30m²
		291,00m²

UWAGA!
Poziom posadzki w pom. 0.05, 0.06, 0.07 podniesiony o 6cm względem korytarza, różnicę należy zniwelować

OPIS SYMBOLI STOSOWANYCH W PROJEKCIE SSP

- Czujka optyczna montowana na suficie podwieszanym,
- Czujka optyczna montowana na stropie właściwym
- Wskaźnik zadziałania do czujek umieszczonych w przestrzeni międzystropowej,
- Moduł sterująco-monitorujący - 4 monitorowania, 4 sterowania

ELEMENTY STEROWANE I MONITOROWANE PRZEZ SSP:

- Podanie sygnału do central wentylacyjnych zainstalowanych w piwnicy, System SSP przewiduje na każdą centralę jedno wyjście sterujące, ZASTOSOWANE PRZEWODY: HTKSH PH90 2x2x1
- Podanie sygnału do rozdzielnic piętrowych, Zatrzymanie tślmakonwektorów, System SSP przewiduje na każdą rozdzielnicę dwa wejścia monitorujące i dwa wyjścia sterujące, ZASTOSOWANE PRZEWODY: monitorowanie HTKSH PH90 2x2x1 sterowanie ZsHOGs PH90 2x1,5
- Podanie sygnału do centrali KD, Zwolnienia elektrowrzut, ZASTOSOWANE PRZEWODY: monitorowanie HTKSH PH90 2x2x1 sterowanie ZsHOGs PH90 2x1,5

STOSOWANE OZNACZENIA ELEMENTÓW:

Pxx/yy — Oznaczenie elementu gdzie: Pxx - numer pętli pożarowej dozorowej, yy - numer elementu w pętli

Sxx/yy — Oznaczenie elementu gdzie: Sxx - numer pętli pożarowej monitorująco-sterującej (modułowej) yy - numer elementu w pętli

DODATKOWE WYTYCZNE:

1.Pętle detektyczne wykonać okablowaniem YnTKSYpiwu 1x2x0,8
2.Pętle sterująco-monitorujące wykonać przewodem HXTSKpiwu PH90 1x2x1
3.Na rzutach wskazano moduły SSP, którymi należy monitorować zasilacze pożarowe, Połączenie wykonać przewodem HTKSH PH90 1x2x1

inwestor	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tytuł opracowania	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PO WYDZIALE CHEMII UAM NA LABORATORIA DLA WYDZIAŁU ANGLISTYKI W BUDYNKU COLLEGIUM CHEMICUM UAM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 6 W POZNANIU
jednostka prowadząca	PRECISE BUILDING Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13 62-052 Komorniki
stadium - branża	PROJEKT WYKONAWCZY

projekt mgr inż. Jakub Wieja	uprawnienia WKP/0189/POWE/11	podpis			
sprawdził mgr inż Mariusz Wermiński	uprawnienia WKP/0149/PWOE/07	podpis			
temat rysunku INSTALACJA SSP	data 12.2016	nr rysunku E_03	skala 1:50	rewizja 0	