	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
3			Parametr odbiornika					Zabezpieczenie			Linia zasilająca																
4	LP.	Rozdzielnica zasilająca	Nazwa odbiornika	U_n	P	cosφ	I_o	Typ	I_N	k_2	L	Typ kabla	Izolacja, liczba obc. żył	Cu / Al	Liczba żył na fazę	Sposób ułożenia	Przekrój s (L+N)	Przekrój s (PE) - teoret.	I_{dd}	Wsp. kor. k	I_{ddo}	$I_o \le I_N \le I_{ddo}$	$I_{ddo} \ge k_2 \cdot I_N / 1{,}45$	ΔU	dop. ΔU	ΔU>dop. ΔU
5				[V]	[kW]	[-]	[A]		[A]	[-]	[m]						[mm^2]	[mm^2]	[A]	[-]	[A]			[%]	[%]	
6	1	RN3	**TP2.1**	400	38	0,93	59,0	gG	63	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	25	25,0	127	0,8	101,6	SPELNIONY	SPELNIONY	0,02	3	SPELNIONY
7	2	RN3	**TP2.2**	400	102	0,93	158,5	gG	160	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	F	50	35,0	207	0,9	186,3	SPELNIONY	SPELNIONY	0,02	3	SPELNIONY
8	3	RN3	**TP2.3**	400	32	0,93	49,7	gG	63	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	25	25,0	127	0,8	101,6	SPELNIONY	SPELNIONY	0,01	3	SPELNIONY
9	4	RN3R	**TP2.1R**	400	35	0,93	54,4	gG	63	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	25	25,0	127	0,8	101,6	SPELNIONY	SPELNIONY	0,02	8	SPELNIONY
10	5	RN3R	**TP2.2R**	400	3	0,93	4,7	gG	25	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	16	16,0	100	0,8	80	SPELNIONY	SPELNIONY	0,00	5	SPELNIONY
11	6	RN3R	**TP2.3R**	400	3	0,93	4,7	gG	25	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	16	16,0	100	0,8	80	SPELNIONY	SPELNIONY	0,00	5	SPELNIONY
12	7	RUPS	**TP2.1U**	400	5	0,93	7,8	gG	25	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	6	6,0	54	0,8	43,2	SPELNIONY	SPELNIONY	0,01	5	SPELNIONY
13	8	RUPS	**TP2.2U**	400	5	0,93	7,8	gG	25	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	6	6,0	54	0,8	43,2	SPELNIONY	SPELNIONY	0,01	5	SPELNIONY
14	9	RUPS	**TP2.3U**	400	5	0,93	7,8	gG	25	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	6	6,0	54	0,8	43,2	SPELNIONY	SPELNIONY	0,01	5	SPELNIONY
15	10	RUPSRIT	**RIT2.1**	230	6	0,93	28,1	gG	32	1,60		NXHX	2XLPE	Cu	1	E	10	10,0	70	0,8	56	SPELNIONY	SPELNIONY	0,04	5	SPELNIONY
16	11	RUPSRIT	**RIT2.2**	230	8	0,93	37,4	gG	40	1,60		NHXH	2XLPE	Cu	1	E	10	10,0	70	0,8	56	SPELNIONY	SPELNIONY	0,05	5	SPELNIONY
17	12	RUPSRIT	**RIT2.3**	230	5	0,93	23,4	gG	25	1,60		NHXH	2XLPE	Cu	1	E	10	10,0	70	0,8	56	SPELNIONY	SPELNIONY	0,03	5	SPELNIONY
18	13	RN3R	**RIT2.1**	230	6	0,93	28,1	gG	32	1,60		N2XH	2XLPE	Cu	1	E	10	10,0	70	0,8	56	SPELNIONY	SPELNIONY	0,04	5	SPELNIONY
19	14	RN3R	**RIT2.2**	230	8	0,93	37,4	gG	40	1,60		N2XH	2XLPE	Cu	1	E	10	10,0	70	0,8	56	SPELNIONY	SPELNIONY	0,05	5	SPELNIONY
20	15	RN3R	**RIT2.3**	230	5	0,93	23,4	gG	25	1,60		N2XH	2XLPE	Cu	1	E	10	10,0	70	0,8	56	SPELNIONY	SPELNIONY	0,03	8	SPELNIONY
21	16	RN3R	**RUPSRIT**	400	20	0,93	31,1	gG	50	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	10	10,0	75	0,8	60	SPELNIONY	SPELNIONY	0,02	8	SPELNIONY
22	17	TP2.2	**Sterownik centrali**	400	15	0,93	23,3	gG	25	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	4	4,0	42	0,8	33,6	SPELNIONY	SPELNIONY	0,04	8	SPELNIONY
23	18	TP2.2	**nagrzewnica centrali**	400	30	0,93	46,6	gG	63	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	16	16,0	100	0,8	80	SPELNIONY	SPELNIONY	0,02	8	SPELNIONY
24	19	TP2.2	**Agregat centrali**	400	12	0,93	18,6	gG	40	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	10	10,0	75	0,8	60	SPELNIONY	SPELNIONY	0,01	8	SPELNIONY
25	20	TP2.2	**Nawilżacz**	400	32	0,93	49,7	gG	50	1,60		N2XH	3XLPE	Cu	1	E	10	10,0	75	0,8	60	SPELNIONY	SPELNIONY	0,04	8	SPELNIONY